

1204A Broadband Digital DISTRIBUTION

パルスとタイムコード出力

12ch 出力分配器

デジチェーン接続可能

バッファ出力

最小のゆらぎと遅延時間

19 インチラック 1U マウントタイプ

ptf1204A RF Digital Signal Distribution は、さまざまなパルスフォーマット (1PPS, 1PPM, 10PPM 等) に対応する順応性のある分配器です。

さらに IRIG-B DC フォーマットのようなデジタルタイミングシグナルにも対応しています。

PTF1204A は内部に、高性能コンポーネントで最新の技術から利益を得る電子設計されています。



ジャンパーにて選択可能なアラームは、色々なパルス周波数のアラームを CPLDptf12003C のフェーズノイズは、出力信号に加法性フェーズノイズが目立たないくらい特性が優れています。

出力用のアイソレーションアウトプットは、>100dB で高調波は、<-40dB です。

仕様

電氣的仕様

| | |
|-----------|-------|
| 入力レベル | 0~10V |
| 出力レベル | 0~5V |
| 出力インピーダンス | 50Ω |
| 入力インピーダンス | 50Ω |

| | |
|------------|-------|
| 周波数レンジ | 50MHz |
| 立ち上がり時間 | <2ns |
| チャンネル間スキュー | <2ns |

コントロール&表示器

| | |
|------|-----------------------|
| 電源 | 緑色 LED (電源 ON 時点灯) |
| アラーム | 赤色 LED (アラーム発生時点灯) |

物理的仕様・使用環境

| | |
|------|----------------|
| 動作温度 | 0 ~ 55 °C |
| 湿度 | 0 ~ 95% (結露なし) |

電源

| | |
|---------------|-------------------|
| AC 入力 | 90~264V AC, < 10W |
| DC 入力 (オプション) | 20-70V DC, 10W |

形状

(H x W x D) 1U x 19 inch x 12 inch

オプション (お問い合わせください)

| 品名 | 部品番号 |
|---------------------|------|
| DC Power Supply | DCPS |
| Mounted Rack Slides | RSLD |



*このカタログの仕様・外観は、改良の予告なく変更する場合があります。

輸入・販売元

株式会社 RS ダイナミックス

〒344-0041 埼玉県春日部市増富 337-4

電話 : 048-884-8222、ファックス : 048-884-8221

URL: <http://www.rsdynamics.co.jp>

販売代理店