

# 1205A Modulated Time Code DISTRIBUTION

広帯域周波数変調

高アイソレーション

12ch 出力分配器

デジチエーン接続可能

19 インチラック 1U マウントタイプ



ptf1205A は、19 インチラック、1U のシャーシに納めた 12ch 出力の IRIG 信号分配器です。

1MHz から 100Hz までのすべてのタイムコード変調に対応します。

PTF1205A は、ナノ秒の位の入出力遅延を最小にするためにブローバンドの設計を採用しており、ほとんどの要求を満たすことができます。

ユニットは、12 の別個の出力に入力信号を分配するために、2 段階にバッファーされた入力信号を採用し、かつ、出力信号間の最大のアイソレーションを保証します。

## 仕様

### 電氣的仕様

#### タイムコード出力 (12ch)

コードフォーマット

IRIG-A,B,D,E,G,  
&H

変調周波数

100Hz-1MHz

変調比

3:1

振幅

6Vp-p@50ohm

コネクタ

BNC

#### コントロール&表示器

電源

緑色 LED  
(電源 ON 時点灯)

アラーム

赤色 LED  
(アラーム発生時点灯)

### 物理的仕様・使用環境

動作温度

0 ~ 55 °C

湿度

0 ~ 95% (結露なし)

電源

AC 入力

90~264V AC, < 10W

DC 入力 (オプション)

20-70V DC, 10W

形状

(H x W x D)

1U x 19 inch x 16 inch

### オプション (お問い合わせください)

品名	部品番号
DC Power Supply	DCPS
Mounted Rack Slides	RSLD



\*このカタログの仕様・外観は、改良の予告なく変更する場合があります。

輸入・販売元

販売代理店

株式会社 RS ダイナミックス

〒344-0041 埼玉県春日部市増富 337-4

電話 : 048-884-8222、ファックス : 048-884-8221

URL : <http://www.rsdynamics.co.jp>